



RPO-01 RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA



Zastosowanie:

Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie. Przycisk wyposażony dodatkowo w sygnalizację akustyczną alarmu i uszkodzenia.

Dane techniczne:

- napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W
- wymiary: 120x120x50 mm
- typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: I
- obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011
- stopień ochrony obudowy: IP 42
- sygnalizacja: optyczno-akustyczna
- masa przycisku: 0,245 kg
- aprobaty techniczne, certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP

Typ:	Dodatkowe informacje:
RPO-01	opis w języku polskim
RPO-01-RU	opis w języku rosyjskim
RPO-01-EN	opis w języku angielskim
RPO-01-DE	opis w języku niemieckim
RPO-01/SZYBKA	szybka przycisku
RPO-01/RAMKA	ramka przednia przycisku

